

# Akku-Rasenmäher

## DLM432PT2

2x18V • 43 cm • 40 l

**Leistungstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.**

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive einem Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 5,0 Ah.



### Technische Details

Akku-systeme	LXT 18V/36V
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	950 W
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	13
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3600 min <sup>-1</sup>
Flächenleistung inkl. 6,0 Ah x 2	575 m <sup>2</sup>
Grasfangkorb	40 L
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	81 dB(A)

### Spezifikationen

- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**EAN 0088381891202**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

127386-8

Grasfangkorb DLM432

191D43-8

Sichelmesser



643890-4

Sperrschlüssel



782210-8

Steckschlüssel SW17



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RD

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



## Optionales Zubehör

191D43-8

Sichelmesser



191D46-2

Mulchkeil



782210-8

Steckschlüssel SW17



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

