# Akku-Bohrschrauber

# DDF490

18V • max. 65 Nm • 0-1.900 $min^{-1}$ • 13 mm

**Leistungsstarker & bürstenloser Bohrschrauber mit 65 Nm Drehmoment.**

Der Akku-Bohrschrauber überzeugt mit einem bürstenlosen Motor, 65 Nm Drehmoment und 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und präzises Bohren. Dank kompakter Bauweise, LED-Arbeitslicht und ergonomischem Griff ist er der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt und Montage.



## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkutyp | Li-ion |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 0 - 1900 $min^{-1}$ |
| Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Blockierdrehmoment | 65 Nm |
| Drehmomentbegrenzung | 20 |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung mit Lochsägen | 51 mm |
| Schalldruckpegel ($L_{pA}$) | 78 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |

## Spezifikationen

- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- LED mit Vor- und Nachglimmfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**Link zur Produktseite - www.makita.de**

# Weitere Informationen

## Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF