Scheda prodotto

Stazione di ricarica DPARTS "PRO POWER"



Numero articolo:	89655305
Numero originale:	EMN022AC1GMN
:	
EVP:	**1129,35 €**

Dati tecnici

Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	27,0 cm
Caratteristiche	Protezione dal sovraccarico, Protezione dal surriscaldamento, Protezione dal corto circuito, Circuito di protezione
Tensione di ingresso (Hz) fino a	60 Hz
Tensione di ingresso (Hz) da	50 Hz
Colore principale	nero
Altezza	14,0 cm
Lunghezza	43,5 cm
Lunghezza cavo di ricarica	7500 mm
Materiale	Acciaio
Materiale 2	Plastica
Tipo di protezione	IP54
Intervallo di temperatura fino a	55 °C
Intervallo di temperatura da	-30 °C

Descrizione

Stazione di ricarica DPARTS "PRO POWER"
Wallbox CA, 11 / 22 kW, 16 / 32 A, cavo di tipo 2
Con questa stazione di ricarica trifase dotata di cavo di ricarica di tipo 2 da 7,5 m potrete ricaricare i vostri veicoli elettrici in modo sicuro e veloce. Il sistema di comando intelligente dispone di numerose interfacce di comunicazione per la gestione tramite un backend. Grazie al modem cellulare, è possibile effettuare una trasmissione dati mobile sicura tramite EDGE, 3G o LTE / 4G con una scheda SIM compatibile. È possibile collegare in rete più wallbox tramite il sistema di gestione locale del carico per distribuire l'energia elettrica disponibile. La wallbox è dotata di un contatore di energia integrato (MID) per garantire una fatturazione a prova di manomissione e precisa al chilowattora. La wallbox dispone di un lettore di schede RFID. Il sensore di corrente differenziale (RCMU) integrato, sensibile a tutte le correnti, protegge dalle correnti di guasto durante il processo di ricarica. Il display a colori da 4,3 pollici fornisce informazioni sullo stato di carica attuale, sulla tensione di carica, sulla corrente e sulla potenza durante il processo di ricarica. Un Nastro LED indica lo stato della Wallbox e segnala il corretto svolgimento del processo di ricarica. Il vostro veicolo è protetto in modo ottimale da sovratensione/sottotensione, correnti di guasto, cortocircuiti e temperature elevate. Il lucchetto di sicurezza integrato sul retro della wallbox consente un montaggio semplice e protegge dal furto. La Stazione di ricarica per veicoli elettrici viene fornita insieme alla dashboard becharged. Dopo la registrazione, la Stazione di ricarica può essere comodamente controllata e gestita tramite il dashboard centrale, inclusa l'app. Il dashboard becharged comprende la panoramica della Stazione di ricarica e degli utenti, nonché le analisi grafiche dei processi di ricarica. Per la creazione di report, è possibile esportare le transazioni effettuate. Una semplice gestione del carico consente di limitare la quantità di energia elettrica erogata dalla Stazione di ricarica. Ulteriori funzioni, come i servizi di fatturazione, possono essere attivate tramite servizi a valore aggiunto nel becharged Dashboard.

Dati tecnici:
Tensione di esercizio: 400 V CA ± 10 %, 50-60 Hz
Corrente di esercizio (11 kW / 22 kW): 16 A / 32 A
Potenza massima in uscita (11 kW): monofase 16 A fino a 3,7 kW / bifase 16 A fino a 7,4 kW / trifase 16 A fino a 11 kW
Potenza massima in uscita (22 kW): monofase 32 A fino a 7,4 kW / bifase 32 A fino a 14,7 kW / trifase 32 A fino a 22 kW
Presa di ricarica: Tipo 2, lunghezza cavo 7,5 m
Gestione locale del carico
Display: schermo LCD da 4,3 pollici, Nastro LED
Modalità di fase: 3 fasi + N + PE
Interfacce: RS-485, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz)
Modem cellulare integrato (EDGE / 3G / LTE)
Collegamento al backend: standard OCPP 1.6-J (WS e WSS)
Supporto ModBus TCP
Contatore di energia integrato (MID)
Lettore di schede RFID integrato
Sicurezza: sensore di corrente differenziale sensibile a tutte le correnti (RCMU), Pulsante di arresto di emergenza, sovratemperatura, sovratensione/sottotensione, sovracorrente, protezione da messa a terra
Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Scheda prodotto

Stazione di ricarica DPARTS "PRO POWER"



Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Data di generazione: 19.10.2026