LITHIUM BOOSTER

12 V

NOMAD POWER 401

Art.-Nr. 087316

INVEST IN THE FUTURE

Das NOMAD POWER 401 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien *(Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge)*.
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium**-Batterie *(LiCoO2)* bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse *(Startstrom : 350 A)*.
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie *(nass, Gel, AGM, Start&Stop)* in wenigen Sekunden (⚠ *Starten Sie keine Lithium LiFePO$_4$ Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel*).

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 › 70 Ah

SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel schützt** gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität *(2.5 Ah)* reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können *(Telefon, Tablet)*.

Ausgerüstet mit **2 USB-Ports :** 5 V / 9 V / 12 V - 2 A **/** 5 V - 2 A für das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (*1 led*) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER 401 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

ERGONOMISCHES PRODUKT

Leicht *(320 g)* **und kompakt,** Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

LCD display

Mit Hülle + Zubehör geliefert

Intelligentes Starthilfekabel

USB-Kabel Multistecker

USB-C / USB-C-Ladekabel

Ladeblock *Optionaler*

087101 USB-Ladegerät 15 W

087354 USB-Ladegerät 15 W

START						ANSCHLÜSSE				EINGÄNGE/AUSGÄNGE				POWER BANK	LED	ABMESSUNGEN	
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			12 V	15 V			cm	kg
2.5 Ah 37 Wh	$LiCoO_2$	3 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	5 V - 2 A	2 — 5 V - 2.1 A / 5 / 9 / 12 V - 2 A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	14.5 x 8.5 x 3	0.320

CE

MADE in China

www.gys.fr